BRANCHEMENT D'UN COMPTE-TOURS 80 MM

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

TEMPS REQUIS

10 minutes

PIÈCE REQUISE

- 1 compte-tours (diam 80 mm) - réf. 0501170

NOTES PERSONNELLES

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.

2CV MEHARI CLUB CASSIS
CS 80019 - 13714 Cassis Cedex - France | Tél. : + 33 4 42 01 07 68 - fax : + 33 4 42 01 95 80

BRANCHEMENT D'UN COMPTE-TOURS 80 MM

BRANCHEMENT



Avant le branchement du compte-tours, assurez-vous que le contact ne soit pas mis et débranchez la batterie.

1. L'image 1 présente les deux faisceaux du compte-tours à câbler.

2. Repérez le premier faisceau (1), celui de l'alimentation, qui est composé de trois fils reliés à une broche (photo 2). Notez les correspondances :

   - Fil rouge = 12 volts après contact
   - Fil noir = Masse caisse
   - Fil vert = Masse bobine
   - Fil blanc = Non utilisé

3. Le second faisceau (2), celui de l'éclairage, est composé de deux fils (photo 3), les correspondances sont les suivantes :

   - Fil orange = 12 volts après contact (à brancher sur le faisceau des veilleuses)
   - Fil noir = Masse





NOTES PERSONNELLES

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.